ORMITY
COMPLIANCE TEST EQUIPMENT

Ormity Inc. — Le Groupe Ormity
4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #654
Montréal, QC H2J 2L1, Canada
+1 (819) 805-7377 · info@ormity.com · www.ormity.com

Technisch gegevensblad | Document nr.: **DS-ORTYSE068-AD** · Rev. A | Uitgegeven: **2026-11-25**
Validatiecode: **ORM-8Q4T-2611**

IEC 60068-2-75:2014 · EHA

Slagelementadapters voor slingerarmen

Roestvrijstalen schroefhulzen die ORMITY slagelementen verbinden met een slingerbuis van Ø25 mm.

ORTYSE068-AD06
M6 — voor de elementen van 2 J, 5 J en 10 J

ORTYSE068-AD08
M8 — voor het element van 20 J

ORTYSE068-AD12
M12 — voor het element van 50 J



1 Overzicht

De adapter wordt in de radiale schroefdraad van het slagelement geschroefd en neemt de slingerbuis op, die met een dwarspen wordt vastgezet. Het aanlegvlak rust op het gefreesde vlak van het element, zodat het element haaks op de arm staat en het slagpunt in het vlak van de slinger blijft.

- Roestvrij staal 303, gepassiveerd
- Schroefdraad coaxiaal met de huls binnen Ø0,05 mm
- Twee sleutelvlakken 27 mm
- Aanlegvlak haaks op de as binnen 0,02 mm
- Huls Ø25 mm voor koolstofvezel- of metalen buis, met dwarspen
- Eén adapter per schroefdraadmaat: M6, M8, M12

2 Uitvoeringen

Art.nr.	Schroefdraad	Slagelementen	Lengte (mm)	Huls (mm)	Massa
ORTYSE068-AD06	M6	ORTYSE068-02J · 05J · 10J	66	Ø25 × 40	≈ 200
ORTYSE068-AD08	M8	ORTYSE068-20J	64	Ø25 × 40	≈ 205
ORTYSE068-AD12	M12	ORTYSE068-50J	60	Ø25 × 40	≈ 210

De massa van adapter, pen en buis hoort bij de slinger. Op verzoek wordt het slagelement ingekort zodat de equivalente massa voldoet aan tabel 1 van IEC 60068-2-75 (3.2 en bijlage A).

3 Kenmerken

Materiaal	Roestvrij staal 303 (UNS S30300)
Afwerking	Gepassiveerd (ASTM A967); randen gebroken
Aanleg	Vlak aanlegvlak Ø2d, haaks op de as binnen 0,02 mm; rust op het gefreesde vlak van het element
Schroefdraad	ISO-metrisch 6g, lengte 1,5d − 1 mm, met draaduitloop
Huls	Ø25,1 +0,1/0 mm × 40 mm, invoerafschuining 1 × 45°
Pen	Spanstift ISO 8752, Ø6 × 32 mm, door huls en buis
Massa	≈ 200 g tot 210 g
Geleverd met	Spanstift; de buis wordt bij de montage door de adapter geboord

4 Afbeeldingen



De drie adapters: M6, M8 en M12

Ormity Inc. — Le Groupe Ormity · 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #654, Montréal, QC H2J 2L1, Canada · +1 (819) 805-7377 · info@ormity.com

Europe: **Dunel** Europe · Rua Prof. Aristides Amorim Girão nº 89 – R/C, 3510-049 Viseu, Portugal · +351 276 120 400 · info@dunel.com

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Afbeeldingen ter illustratie.