ORMITY
COMPLIANCE TEST EQUIPMENT

Ormity Inc. — Le Groupe Ormity
4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #654
Montréal, QC H2J 2L1, Canada
+1 (819) 805-7377 · info@ormity.com · www.ormity.com

Fiche technique | Document n°: **DS-ORTYSE068-AD** · Rev. A | Émis le: **2026-11-25**

Code de validation: **ORM-8Q4T-2611**

IEC 60068-2-75:2014 · EHA

Adaptateurs de pièces de frappe pour bras de pendule

Douilles filetées en inox qui relient les pièces de frappe ORMITY à un tube de pendule de Ø25 mm.

ORTYSE068-AD06
M6 — pour les pièces de 2 J, 5 J et 10 J

ORTYSE068-AD08 M8 — pour la pièce de 20 J

ORTYSE068-AD12 M12 — pour la pièce de 50 J



1 Présentation

L'adaptateur se visse dans le taraudage radial de la pièce de frappe et reçoit le tube du pendule, retenu par une goupille transversale. Sa face d'appui porte sur le méplat usiné de la pièce : la pièce reste d'équerre au bras et le point d'impact reste dans le plan du pendule.

- Inox 303, passivé
- Filetage coaxial à la douille à Ø0,05 mm
- Deux méplats de serrage de 27 mm
- Face d'appui perpendiculaire à l'axe à 0,02 mm
- Douille Ø25 mm pour tube en carbone ou en métal, goupillée
- Un adaptateur par filetage : M6, M8, M12

2 Modèles

Référence	Filetage	Pièces de frappe	Longueur (mm)	Douille (mm)	Masse (
ORTYSE068-AD06	M6	ORTYSE068-02J · 05J · 10J	66	Ø25 × 40	≈ 200
ORTYSE068-AD08	M8	ORTYSE068-20J	64	Ø25 × 40	≈ 205
ORTYSE068-AD12	M12	ORTYSE068-50J	60	Ø25 × 40	≈ 210

La masse de l'adaptateur, de la goupille et du tube fait partie du pendule. Sur demande, la pièce de frappe est raccourcie pour que la masse équivalente respecte le tableau 1 de la CEI 60068-2-75 (3.2 et annexe A).

3 Caractéristiques

Matériau	Inox 303 (UNS S30300)
Finition	Passivé (ASTM A967) ; arêtes cassées
Appui	Face plane Ø2d, perpendiculaire à l'axe à 0,02 mm ; porte sur le méplat usiné de la pièce
Filetage	Métrique ISO 6g, longueur 1,5d − 1 mm, avec gorge de dégagement
Douille	Ø25,1 +0,1/0 mm × 40 mm, chanfrein d'entrée 1 × 45°
Goupille	Goupille élastique ISO 8752, Ø6 × 32 mm, à travers la douille et le tube
Masse	≈ 200 g à 210 g
Fourni avec	Goupille élastique ; tube percé à travers l'adaptateur au montage

4 Images



Les trois adaptateurs : M6, M8 et M12

Ormity Inc. — Le Groupe Ormity · 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #654, Montréal, QC H2J 2L1, Canada · +1 (819) 805-7377 · info@ormity.com

Europe: **Dunel** Europe · Rua Prof. Aristides Amorim Girão nº 89 – R/C, 3510-049 Viseu, Portugal · +351 276 120 400 · info@dunel.com

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Images à titre d'illustration.